

Podešavanje GPRS profila za model iPAQ HP h6365

Potrebno je da udjete u START meni ->

Odaberite Settings ->

Predjite na kraticu Connections u donjem dijelu vaseg ekrana->
Kliknite na ikonicu Connections ->

Predjite na kraticu Advanced u donjem dijelu vaseg ekrana ->

Select networks->

Za kreiranje Interenet konekcije kliknite NEW ispod prve padajuće liste ->

- My ISP name: upišite **ProMonte GPRS**

Predjite na kraticu Modem ->

Kliknite tab NEW ->

- Enter a name for the connection: upišite **ProGPRS**
- Select a modem: **Odaberite Cellular line (GPRS)** -> Next
- Access point name: **gprs.promonte.com** -> Next

- User name: **gprs**
- Password: **gprs** -> Finish

Predjite na kraticu Proxy Settings ->

- Označite štrikom oba kvadratića
- Proxy server: upišite **192.168.246.005**

- Kliknite na tab Advanced ->
- HTTP: **192.168.246.005** Port: **8080**
- WAP: **192.168.246.005** Port: **9201**

Kliknite tri puta na okrugli simbol **OK** u gornjem dijelu vašeg ekrana

Izadjite iz Menija

Iz Start menija izaberite Internet Explorer

Upišite u address baru ukucajte <http://pmi.promonte.com> i kliknite na zelenu strelicu.

Odaberite opciju Tools -> Options

Ispod naslova Home page kliknite na **Use current**.

Potvrdite na okrugli simbol **OK** u gornjem dijelu vašeg ekrana i nesmetano nastavite da krstarite WEB-om

Ovim smo završili podešavanja GPRS profila pod nazivom ProGPRS za model IPAQ HP 6365

Podešavanje MMS profila za model iPAQ HP h6365

Potrebno je da udjete u START meni ->
Odaberite Settings ->

Predjite na kraticu Connections u donjem dijelu vasesg ekrana->
Kliknite na ikonicu Connections ->

Predjite na kraticu Advanced u donjem dijelu vasesg ekrana ->
Select networks->

Za kreiranje MMS konekcije kliknite NEW ispod prve padajuće liste ->

- My ISP name: upišite **ProMonte MMS**

Predjite na kraticu Modem ->
Kliknite tab NEW ->

- Enter a name for the connection: upišite **ProMMS**
- Select a modem: **Odaberite Cellular line (GPRS)** -> Next
- Access point name: **mms.promonte.com** -> Next

- User name: **mms**
- Password: **mms** -> Finish

Kliknite tri puta na okrugli simbol **OK** u gornjem dijelu vašeg ekrana

Izadjite iz Menija

Iz Start menija izaberite Inbox

Odaberite opciju Tools -> MMS settings ->

Kliknite prvo na kraticu Servers ->

Dodajte novi server tako što ćete duže zadržati pritisak na prazan dio ekrana -> NEW

- Za Server Name: **ProMMS**
- Gateway: **192.168.246.005**
- Server address: **http://mm.vor.promonte.com** -> OK

Sada predjite na kraticu Preferences ->

- Connect Via: odaberite **Promonte MMS**
- Connect to Server: odaberite **ProMMS**
- Označite štrikom kvadratić opcije Retrieve Messages Immediately
- Size limitations podesite na **100K**

Kliknite na okrugli simbol **OK** u gornjem dijelu vašeg ekrana.

Ovim smo završili podešavanja MMS profila pod nazivom ProMMS za model iPAQ HP 6365